

# Fiche technique

## Amsterdam

E0400Z-EF/US956

**duraplus**



**Secustik**  
**VarioFit**



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| N° d'article              | 11902218                  |
| Code EAN                  | 4012789992304             |
| Pays d'origine            | Allemagne                 |
| Code NC                   | 83024150                  |
| Catégorie d'utilisation   | 2                         |
| Résistance à la corrosion | 5                         |
| Matière                   | Inox inoxydable           |
| Diamètre des piliers      | 10 mm                     |
| Épaisseur du carré        | 7 mm                      |
| Longueur du carré         | 20-30 mm                  |
| Longueur du carré         | 7 mm / dépassant 20-30 mm |
| Crantage à °              | 90°                       |
| Vis                       | M5x35 mm + M5x40 mm       |
| Couleur                   | F9714M noir mat           |
| Gamme                     | Cœur de gamme             |
| Emballage unitaire        | 1                         |
| Carton                    | 10                        |

ePoignée de fenêtre ConnectSense HOPPE – poignée de fenêtre en inox, avec **Secustik** et **VarioFit** :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Spécificité : sécurité de base intégrée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

### Caractéristiques techniques :

- Température admissibles : stockage -20 °C à +65 °C, fonctionnement +5 °C à +40 °C
- Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
- Profil d'équipement : Z-Wave, S2 crypté
- Fréquence radioélectrique : 868,4 MHz (Europe)
- Cryptage : 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Informations transmises : détection de tentative d'effraction (par ex. avec un effet de levier), position de la fenêtre/ poignée (ouverte/oscillo-battante/fermée), état de la batterie, signal cyclique instantané en fonction de la compatibilité avec la box Smart-Home
- Puissance d'émission : max. 5mW PIRE
- Alimentation électrique : fonctionnement sur piles, durée de vie des piles env. 2 ans (type LS 14500, Système: Batterie lithium Li-SOCl<sub>2</sub>, non rechargeable, (fabricants recommandés: Saft, Kraftmax)
- Exigences du système : centrale domotique certifiée Z-Wave
- Classes de commande Z-Wave prises en charge : Z-Wave Plus Info<sup>1</sup> V2, Transport Service<sup>1</sup> V2, Security<sup>1</sup> V1, Security 2<sup>1</sup> V1, Supervision<sup>1</sup> V1, Version<sup>2</sup> V2, Association<sup>2</sup> V2, Multi Channel Association<sup>2</sup> V3, Association Group Information<sup>2</sup> V3, Manufacturer Specific<sup>2</sup> V2, Device Reset Locally<sup>2</sup> V1, Indicator<sup>2</sup> V3, Powerlevel<sup>2</sup> V1, Battery<sup>2</sup> V1, Sensor Binary<sup>2</sup> V2, Configuration<sup>2</sup> V4, Notification<sup>2</sup> V8, Sensor Multilevel<sup>2</sup> V11, Wake Up<sup>2</sup> V2, Firmware Update MD<sup>2</sup> V5

<sup>1</sup> non-secure (S0), <sup>2</sup> secure (S2)



