

# Fiche technique

## Atlanta

0530/FR-408

**duraplus**



**SecuSignal**

**Secustik**

**VarioFit**



|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| N° d'article         | 10804184                      |
| Code EAN             | 4012789696554                 |
| Pays d'origine       | Allemagne                     |
| Code NC              | 83024150                      |
| Matière              | Aluminium                     |
| Diamètre des piliers | 10 mm                         |
| Épaisseur du carré   | 7 mm                          |
| Longueur du carré    | 32-42 mm                      |
| Longueur du carré    | 7 mm / dépassant<br>32-42 mm  |
| Crantage à °         | 90°                           |
| Vis                  | M5x55 mm + M5x60<br>mm        |
| Couleur              | F1 aluminium aspect<br>argent |
| Gamme                | Cœur de gamme                 |
| Emballage unitaire   | 1                             |
| Carton               | 10                            |

ePoignée de fenêtre **SecuSignal** HOPPE – poignée de fenêtre en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

### Caractéristiques techniques :

- Température admissibles : stockage -20 °C à +65 °C, fonctionnement +5 °C à +40 °C
- Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
- Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00
- Fréquence radioélectrique : 868 MHz
- Débit d'émission : 120 kbps +/- 5 %
- Informations transmises : position de la poignée (ouvert/oscillo-battant/fermé)
- Puissance d'émission : max. 10mW PIRE
- Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des propriétés du bâtiment
- Alimentation électrique : sans batterie, par récupération d'énergie

