

# Ficha técnica de producto

## Amsterdam

**duraplus**

E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400



**Cuadradillo  
Rápido**



Código	11980485
Código EAN	4012789113143
País de origen	Alemania
Material	Inox
Espesor puerta	42-52 mm
Medida cuadradillo	8 mm
Cuadradillo	
Bocallave	cilindro de perfil (PZ)
Conexión eléctrica	conexión universal para escáner de huella dactilar (4 extremos pelados del cable con virola)
Acabado	F9714M negro mate
Gama	Gama básica
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	5

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – juego pomo-manilla de seguridad con roseta, de acero inoxidable, con protección de cilindro y escáner de huella dactilar, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18257ES1(SK2)**
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

#### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (La aplicación debe descargarse por separado)

#### Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine

